מתקן סינון לת"ש מאגרי אשר

תחנת שאיבה מאגרי אשר עברון- געתון

צינור להזנת תחנות השאיבה

מפרט מדידה לצנרת מילוי מאגר עברון געתון

תשתיות בכלים הידקטיות עשירות ירוסמה 316-ES
המותקנות לעמודי הסככה שב מאצרת כימיקלים
עבור כבלי חשמל 200/85 מיח
עבור כבלי תקשורת 100/85 מיח
לכלכ פיות. המתקנים ואביזרי המיה מקוריים
של צינרן המערכת

ראה פרטים ופרטים
בתכניות הביצוע

על הקבלן לבצע סקר מערכות ואיתור
תשתיות קיימות מרם תחילת החפירות
באתר וכך זה כחלק נדרש במסגרת
המכרז ולכא כל עלות נוספת !

מוקם עליית כבלים למשא כבד כפל
המחבר בין צוות תת קרקעית מתא
הבקרה עד לתשתות ומוכנות והקיימות
כולנה והסכנה עשוי ורהמסה 316-ES
במידות 400/85 מיח מוחזק כדוכן
קירות המבנה עבור כבלי חשמל ופיקוד

3x⌀160
3(1x150 NA2XSY)

3x⌀110 PVC+30

מוליך PVC חודרת מתא הבקרה אל
הצפה הפנים של חדר החשמל הכולל
אימום מעבר בקורה מסוג כוורת
והמיית הצורת כלפי חוץ. אימום במר
רחות הכבלים למניעת חדירת מפרדים
(מתכוננים)

ראה פרטים ופרטים
בתכניות הביצוע

כל הקבלנים והיזמים בתחר
הכנה כל התוקנים ואביזרי
הגנה של כלל היצידים
יותאמו לתקנים של אחילה
קהילתית כמוגדר במפרט.

כל הטיפול בנושא הזמנת חיבור חשמל למתקן
הנו באחריותו של הקבלן הכולל הישאם מול
הגורמים בחברת החשמל , חכ"ל וכד"
ונושא זה כולל כל התיירי הטעלים ולא ישלם עליו
בנפרד , מרגע קבלת ההזמנה ועד לחיבור התזנה
לרשת החשמל לחיבור קבע !
כן ישלם ע"י הקזזין כל עליות החיבור וההגרות .
שיידרשו ע"י חח"י .

אין לבצע כל חיתוך או ניסור
בתעלת לאחר וגלזון החם .
במידת הצורך ושיידרש הדבר
לבצע זיזוזים יש לבצע כך עם
כלי ניסור מסוג טוב ולא עם
כלי שרף
עבור הפיות , שיהי מפלסים או
המשטיות יש לקפחם בהתקנים
מקוריים של יצרן התעלות .

הערה:
תואי סופי של מיקום הצורת
וחפירת התשתיות תתואם בשטח
עם המנהל ומול תכניות הביצוע.

8⌀160+8X⌀110
4X240 NA2XY/FR+35CU
4X70 NA2XY/FR-BL4
4X50 NA2XY/FR-BL3
4X35 NA2XY/FR-BL2
4X10 N2XY/FR-BL1
2X16X2/SM פו"ב+אופטי

הערה:
התואי והמיקום הסופי של
הצורת והחפירה
יתואמו בשטח עם
המנהל ומול תכניות
הביצוע.

מאגרי אשר
עמדת חיבור
BL1 לחומצת מלח
4X10 N2XY/FR+35Cu-⌀110

ארון פיקוד ובקרה
משולב רובוט
מתקן בטיהור
מתקן לכלורד
וירוסטטי
עם בסים במון

חיבור קאדוולד
עבור מוליך הגאילה
"בוצע בשחה!

הכנה עבור משאבת
עתודה (רכבל)

קופסת חיבור מפלסטיק לכניסת צינור
40/25 מיח מחוזקת לקיר בעזרת
מהלכים עם אטמים מתאימים
הכולל כדות 4" X 2.5 N2XY/FR
אטום בעזרת החומר המתאים
עם חומר K.B.S (או ש"ע)

הזנת למעגל חשמל EV-01
4x25 N2XY/FR

פיקוד/מונחר 2- EV-10
4x25+2x25 N2XY/FR

הכנה עבור משאבת
עתודה (רכבל)

כל הציידים והיזמים בתחר
הכנה כל התוקנים ואביזרי
הגנה של כלל הציידים
יותאמו לתקנים של אחילה
קהילתית כמוגדר במפרט.

ראה פרטים ופרטים
בתכניות הביצוע

הערה:
תואי סופי
וחפירת התש
עם המנהל ו

מוליך PVC חודרת מתא הבקרה אל
הצפה הפנים של חדר החשמל הכולל
אימום מעבר בקורה מסוג כוורת
והמיית הצורת כלפי חוץ. אימום במר
רחות הכבלים למניעת חדירת מפרדים
(מתכוננים)